

Modèle ES 3000

- Moteur HONDA
- Puissance maxi 2,59 kW
- Facile à transporter
- 11,8 h d'autonomie



photo non contractuelle

MODELE CODE		ES 3000 PE242SHI000	
GENERATRICE 3000 TRM		MONOPHASE	
PUISSANCE COP Continue	kW	2,20	
PUISSANCE LTP Maxi	kW	2,59	
Tension	Volt	230	
Fréquence	Hz	50	
Facteur de puissance	Cos φ	0,9	
MOTEUR			
Modèle		HONDA GX 160	
Cylindrée Totale	cc	163	
Cylindre		1 angle incliné	
Démarrage		Manuel	
Puissance Max	kW	8,3	
Carburant		Essence	
RESERVOIR / AUTONOMIE			
Capacité Réservoir	L	11,0	
Autonomie 75%	h	11,8	
NIVEAU DE BRUIT			
Niveau sonore LWA	dB(A)	96	
Niveau de bruit à 7m	dB(A)	70	
DIMENSIONS			
Longueur	mm	623	
Largeur	mm	409	
Hauteur	mm	500	
Poids	kg	41	

FICHE TECHNIQUE

PRAMAC SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS SANS PREAVIS

EQUIPEMENTS



Protections

Sécurité d'huile
Protection thermique
Protection électrique IP23
Protection prises IP44

Contrôles

Bouton marche / arrêt
Bouton starter

Prises

N. 2 prises SCHUKO 230V 16A

Options

Kit brouette